

Reguladores Automático de Voltaje Linea Standar 120 - 220VAC

» CARACTERISTICAS GENERALES

MODELO	PSR1000-11A	PSR1500-22A	PSR1500-11A
POTENCIA NOMINAL	1000VA		1500VA
TOPOLOGÍA	Autotransformador		
CONMUTACIÓN	RELE		
VOLTAJE DE ENTRADA	95-145Vac	195-245Vac	95-145Vac
VOLTAJE DE SALIDA	120Vac+/-5%	120Vac+/-5%	120Vac+/-5%
FRECUENCIA DE SALIDA	60Hz		
FRECUENCIA DE ENTRADA	60Hz		
FACTOR DE POTENCIA	0.8		
ENFRIAMIENTO	Ventilación natural		
TEMPERATURA DE TRABAJO	10 a 30 c		
CONEXIÓN DE ENTRADA	Encauchetado con clavija inyectada	Bornera	Encauchetado con clavija inyectada
CONEXIÓN DE SALIDA	Tomas	Bornera	Tomas
INDICACIONES	LEDS / voltímetro análogo		
PROTECCIONES	Fusible		
DESCONEXIÓN POR ALTO VOLTAJE	145Vac	245Vac	145Vac
DESCONEXIÓN POR BAJO VOLTAJE	80Vac	180Vac	80Vac
OTROS	Temporizador al encendido		
TAMAÑO			
PESO	13Kg	13Kg	14Kg
PINTURA	Electrostática Beige ó Gris claro		
BASES	Troqueladas		

» CARACTERISTICAS GENERALES

MODELO	PSR1500-22A	PSR2000-11A	PSR2000-22A	PSR4000-22A
POTENCIA NOMINAL	1500VA	2000VA		4000VA
TOPOLOGÍA	Autotransformador			
CONMUTACIÓN	RELE			
VOLTAJE DE ENTRADA	195-245Vac	95-145Vac	195-245Vac	
VOLTAJE DE SALIDA	220Vac+/-5%	120Vac+/-5%	220Vac+/-5%	
FRECUENCIA DE SALIDA	60Hz			
FRECUENCIA DE ENTRADA	60Hz			
FACTOR DE POTENCIA	0.8			
ENFRIAMIENTO	Ventilación natural			
TEMPERATURA DE TRABAJO	10 a 30 c			
CONEXIÓN DE ENTRADA	Bornera	Encauchetado con clavija inyectada	Bornera	
CONEXIÓN DE SALIDA	Bornera	Tomas	Bornera	
INDICACIONES	LEDS / voltímetro análogo			
PROTECCIONES	Fusible		Breaker	
DESCONEXIÓN POR ALTO VOLTAJE	245Vac	145Vac	245Vac	
DESCONEXIÓN POR BAJO VOLTAJE	180Vac	80Vac	180Vac	
OTROS	Temporizador al encendido			
TAMAÑO				
PESO	14Kg	16kg	16kg	20Kg
PINTURA	Electrostática Beige ó Gris claro			
BASES	Troqueladas			

